

Aqara



INTERRUMPTOR REMOTO INALÁMBRICO H1 (DE DOBLE PULSADOR) GRIS

Interruptor doble inalámbrico

REF : AQ-WRS-R02-G

EAN : 6975833357239

EXISTE EN : GRIS

DESCRIPCIÓN :

El interruptor doble inalámbrico H1 de Aqara funciona con una simple presión en modo clic rápido y ofrece 7 funciones en modo multifunción. Puede ser colocado o fijado en cualquier lugar del interior. También funciona con el hub Aqara y otros dispositivos inteligentes Aqara para implementar una variedad de escenarios inteligentes.

PUNTOS FUERTES :

- **Protocolo Zigbee 3.0***: disfruta de las ventajas de la tecnología domótica inteligente más rápida, estable y eficiente en energía. Mejor estabilidad y compatibilidad (protocolo más estandarizado), mayor duración de la batería y más funciones.
- **Automatización (a través de Aqara Home y Apple HomeKit)**: el interruptor puede ejecutar automatizaciones, alternar entre diferentes escenarios inteligentes y modificar sus acciones según la hora del día u otras condiciones. Aqara Home y Apple HomeKit son ambos compatibles.
- **Gran autonomía**: duración de la batería de cinco años.
- **Modo clic de alta velocidad**: en este modo, no se admiten las funciones de doble clic ni de clic prolongado, pero la latencia se reduce a 50 ms.
- **7 acciones configurables**: clic simple en el botón izquierdo o derecho, doble clic en el botón izquierdo o derecho, clic prolongado en el botón izquierdo o derecho, clic simultáneo en los 2 botones.
- **3 métodos de instalación para una gran flexibilidad**: colocado sobre una superficie horizontal, pegado sobre una superficie plana con la almohadilla adhesiva incluida o atornillado en lugar de la caja de pared existente.
- **Diseño de alta calidad galardonado**.
- **Configuración de interruptor de 2 vías con el interruptor de pared H1 EU cableado**: al combinar el interruptor inalámbrico H1 con el interruptor de pared H1 cableado, puedes controlar fácilmente las mismas luces desde 2 lugares o más sin necesidad de agregar cables adicionales.



- *Se requiere un hub Aqara Zigbee 3.0 compatible (incluidos los hubs M1S, M2, cámara G2H).

CARACTERÍSTICAS :

- **Protocolo sin cable:** Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4 – frecuencia 2405-2480 MHz – Potencia de transmisión =13dB
- **Batería:** CR2450 – 620mAh – Autonomía de 5 años
- **Distancia de comunicación:** 30 metros en interior
- **Potencia de entrada:** 100-250VAC, 50/60Hz, μ
- **Corriente de entrada:** 3V
- **Potencia de carga nominal:** Mín. 3W, Máx. 1250W (carga resistiva), μ – Este producto solo es adecuado para luces no controladas a distancia, por encima de 3W.
- **Potencia de salida máxima:** Thread =13 dBm
- **Baterías:** CR2450 × 2
- **Dimensiones:** 85.8 × 86 × 12.5 mm
- **Peso neto:** 77.5g
- **Tamaño del embalaje:** 93.5 × 92.5 × 30 mm
- **Peso bruto:** 142g
- **Temperatura soportada:** -10°C a +50°C
- **Humedad soportada:** 0-95% RH, sin condensación