



## CAJA PARA RIEL DIN V3 (VERSIÓN POWER)

Soporte DIN para módulos de potencia: integración rápida en el cuadro eléctrico

REF : NO-DRB-1-3-10

EAN : 3700313926314

EXISTE EN : BLANCO

### DESCRIPCIÓN :

Accesorio que permite montar y alimentar módulos domóticos de potencia directamente en el cuadro eléctrico sobre riel DIN. Ideal en obra nueva y reformas: ahorra tiempo, evita trabajos de cableado para gestionar calefacción por fil pilote y facilita la supervisión del consumo cuando se combina con módulos con medición. Los módulos se fijan y conectan rápidamente; se venden por separado.

### PUNTOS FUERTES :

- Ahorro de tiempo en proyecto e instalación en obra.
- Permite controlar calefacción fil pilote sin tirar cables nuevos.
- Facilita la monitorización del consumo en tiempo real (con módulos de metering).
- Instalación y puesta en marcha rápidas y seguras en la caja eléctrica.
- Compatible con la mayoría de cuadros residenciales y terciarios (riel  $\Omega$  EN 50022).
- Compacto y de bajo peso, ocupa poco espacio en el cuadro.

### CARACTERÍSTICAS :

- Módulos compatibles: SIN-X-1-20, SIN-1-21, SIN-X-FP-21 (módulos vendidos por separado).
- Compatible con funciones: multifunción con/sin metering, calefacción fil pilote.
- Riel DIN compatible: tipo  $\Omega$  EN 50022.
- Intensidad máxima: 14 A.
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a +40 °C.
- Índice de protección: IP20.
- Dimensiones: 82 x 66 x 25 mm.



- Peso: 49,5 g.
- Bornes de conexión: 1-6 (cableado sencillo al cuadro).
- Normas principales: EN 60947-7-1; norma secundaria: EN 61984.
- Garantía comercial: 2 años.
- Referencia: DRB-1-3-10 (EAN pack x5: 3700313926314).