

Aqara



SENSOR MULTI-LÁMINA P100 BLANCO

Sensor multi-estado que ofrece dos modos de vigilancia, apertura/cierre o vigilancia de objetos

REF : AQ-VB-S03D-W

EAN : 6978350352060

EXISTE EN : BLANCO, NEGRO

DESCRIPCIÓN :

El sensor multiestado Aqara P100 mejora la seguridad y la automatización del hogar gracias a sus dos modos de supervisión dedicados. Permite detectar con precisión aperturas y cierres o supervisar objetos analizando su orientación, movimiento, caídas y vibraciones. Compatible con los protocolos Zigbee y Thread, se integra fácilmente en los principales ecosistemas domóticos mediante Matter. Gracias a su auto-calibración inteligente, aprendizaje mediante IA y sensibilidad personalizable, reduce falsas alertas y optimiza el consumo de batería. Su cronología detallada de eventos permite supervisar fácilmente la actividad del hogar, ofreciendo una experiencia domótica fiable, segura y preparada para el futuro.

PUNTOS FUERTES :

- Dos modos de supervisión: detección de apertura/cierre o supervisión de objetos multi-evento
- Detección precisa de orientación, movimiento, caídas y vibraciones
- Compatibilidad con doble protocolo Zigbee y Thread con integración Matter
- Compatible con Apple Home, Alexa, Google Home, SmartThings y Home Assistant
- Auto-calibración inteligente y aprendizaje mediante IA para detección fiable
- Sensibilidad personalizable para reducir falsas alertas y optimizar la batería
- Historial completo de eventos con estadísticas y gráficos claros
- Instalación sencilla gracias a su diseño compacto monobloque
- Ideal para seguridad doméstica y automatizaciones inteligentes

CARACTERÍSTICAS :

- **Nombre:** Aqara Multi-State Sensor P100
- **SKU:** VB-S03D-B (Negro) / VB-S03D-W (Blanco)
- **EAN:** 6978350351117 (Negro) / 6978350352060 (Blanco)
- **Protocolo inalámbrico:** Zigbee / Thread, Bluetooth
- **Batería:** CR2450 × 1, 3V DC
- **Dimensiones:** 45 × 31 × 13 mm
- **Peso neto:** 20 g
- **Dimensiones del embalaje:** 67 × 62 × 19 mm
- **Peso bruto:** 39 g



- **Temperatura de funcionamiento:** -10°C a 55°C
- **Humedad soportada:** 0 a 95 % RH sin condensación
- **Contenido del paquete:** Sensor Multi-State P100 ×1, adhesivos ×2, manual de usuario ×1, funda protectora ×1