



## DETECTOR DE APERTURA DE PUERTAS Y VENTANAS ZIGBEE

Detector de apertura Zigbee para puertas y ventanas

REF : NO-SDO-4-1-01

EAN : 3700313925973

EXISTE EN : BLANCO

### DESCRIPCIÓN :

El Detector de Apertura de Puertas y Ventanas Zigbee permite conocer en tiempo real el estado abierto/cerrado de una abertura. Informa a un actuador o a una central domótica para realizar ahorros de energía.

### PUNTOS FUERTES :

- **SIN PILA**

El detector se recarga con la luz para alimentarse de energía (pila opcional).

- **INSTALACIÓN RÁPIDA**

Sin cables, montaje con adhesivo de doble cara o tornillos.

- **INFORMES AUTOMÁTICOS**

El sensor envía automáticamente un informe de sus diferentes estados, cada hora (por defecto) o según tus necesidades (configurable).

- **ACTUALIZACIÓN OVER THE AIR (OTA)**

El sensor se actualiza rápidamente gracias a la función OTA. Las actualizaciones se pueden realizar a través de una central domótica compatible.

### CARACTERÍSTICAS :

- **Alimentación**

Recuperación de energía mediante célula fotovoltaica.

- **Batería (opcional)**

CR2032 (3 años).

- **Temperatura de funcionamiento**

-5 / +45°C.

- **Banda de frecuencias utilizada**

Zigbee 2.4GHz.

- **Potencia máxima de radio**

7dBm/5mW.

- **Protocolo de radio**

Zigbee 3.0.

- **Perfil Zigbee**

0x0402 : IAS Zone.

- **Alcance**

30m en interiores.

- **Dimensiones**

34mm (an) x 85mm (L) x 15mm (al).

- **Índice de protección**

IP20.

- **Peso**

30g.

- **Garantía comercial**

2 años.

- **Compatibilidad**

El detector de apertura de puertas y ventanas Zigbee solo funciona con una central domótica compatible con Zigbee (monitoreo y vigilancia remota).