

Aqara



INTERRUMPTOR DE LUZ H2 (4 BOTONES, 2 CANALES)

Interruptor de pared inteligente Zigbee 3.0 y Thread

REF : AQ-WS-K08D

EAN : 6975833355433

EXISTE EN : BLANCO

DESCRIPCIÓN :

Interruptor inteligente multifuncional compatible con Thread y Zigbee, el Aqara H2 EU permite el control de la iluminación, monitoreo del consumo eléctrico e instalación flexible con o sin cable neutro. Es compatible con marcos de 55 mm, incluye protección contra sobrecalentamiento y sobrecarga, y ofrece modos de conmutación inalámbricos personalizables.

PUNTOS FUERTES :

- Compatible con Thread y Zigbee
- Compatible con Matter over Thread
- Admite instalaciones con y sin cable neutro
- Protección contra sobrecargas
- Monitoreo del consumo de energía
- Se adapta a todos los sistemas modulares estándar de interruptores del Sistema 55
- Compatible con marcos multigrupo de terceros, como el Sistema 55 de Gira y Merten M, entre otros
- Modo de pulsación simple
- Modo multifunción

CARACTERÍSTICAS :

- Protocolos inalámbricos: Zigbee, Thread, BLE
- Carga nominal: lámpara incandescente: 1600 W (220 V); LED, lámpara fluorescente, lámpara de bajo consumo: 300 W
- Número de botones: 4
- Número de relés: 2
- Método de alimentación eléctrica: Compatible con instalación de solo fase activa y fase neutra



- Tipo de botón: Botón táctil capacitivo
- Indicador LED: Luz indicadora bicolor rojo-azul
- Temperatura de funcionamiento: -10~40 °C
- Humedad de funcionamiento: 0-95%